

**MT 18 LTX (613021840) Outil multifonctions sans fil  
18V; metaBOX 145 L**

Référence 613021840  
EAN 4007430287700



Photo semblable



- Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu'une machine filaire
- Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
- Porte-outil pour une compatibilité maximale avec les accessoires OIS, Starlock et autres
- Système Metabo Quick pour un changement d'accessoire rapide et confortable
- Avance rapide grâce au grand angle d'oscillation au système électronique VTC pour une vitesse constante en charge
- Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale
- LED très lumineux pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Vitesse d'oscillation en marche à vide	7000 - 18000 /min
Angle d'oscillation gauche/droite	1.6 °
Porte-outil	Compatible OIS/Starlock
Plateau abrasif, dimension de coin à coin	93 mm
Poids (avec batterie)	1.8 kg

### Vibration

Poncer des surfaces	7.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Grattage	11.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Sciage avec une lame de scie plongeante	13 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Sciage avec une lame de scie à segments	11.6 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	3 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	77 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	88 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Lame de scie plongeante 32 mm HCS (bois)  
 Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante  
 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80  
 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120  
 Adaptateur d'aspiration  
 Adaptateur multifonctions  
 metaBOX 145 L  
 sans batterie, ni chargeur